

LED Multi Konverter Professional

LED Multi Konverter Professional nicht dimmbar

- Flickerfrei.
- Konstantstrom wählbar.
- mit Überlastungsschutz
- mit Überspannungsschutz
- mit Überhitzungsschutz
- mit Kurzschluss-Schutz

42W	Konstantstrom	Konstantspannung k.A.	TCI-127484N
	13W 3...44V 300mA		
	15W 3...44V 350mA		
	18W 3...44V 400mA		
	20W 3...44V 450mA		
	22W 3...44V 500mA		
	24W 3...44V 550mA		
	27W 3...44V 600mA		
	29W 3...44V 650mA		
	31W 3...44V 700mA		
	32W 3...44V 750mA		
	33W 3...42V 800mA		
	35W 3...42V 850mA		
	38W 3...42V 900mA		
	40W 3...42V 950mA		
	42W 3...42V 1000mA		
	42W 3...40V 1050mA		



20W 250...900mA	Konstantstrom	Konstantspannung	TCI-125400
	13W 20...53V 250mA	11W 12V max. 900mA	
	15W 20...52V 300mA	20W 12V max. 900mA	
	18W 15...50V 350mA		
	20W 15...50V 400mA		
	20W 5...45V 450mA		
	20W 5...40V 500mA		
	20W 3...37V 550mA		
	20W 3...34V 600mA		
	20W 3...31V 650mA		
	20W 3...29V 700mA		
	20W 3...27V 750mA		
	20W 3...25V 800mA		
	20W 3...24V 850mA		
	20W 3...23V 900mA		



32W 350...750mA	Konstantstrom	Konstantspannung	TCI-122260
	17W 2...47V 350mA	10W 12V max. 900mA	
	24W 2...47V 500mA	20W 24V max. 900mA	
	25W 2...47V 550mA	22W 28V max. 900mA	
	32W 2...46V 700mA		
	32W 2...43V 750mA		



LED Multi Konverter Professional dimmbar mit 1-10V

- Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte hintereinander geschaltet und über das Erste gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).

38W 1-10V	Konstantstrom	Konstantspannung k.A.	TCI-127496
	16W 10...54V 300mA		
	18W 10...54V 350mA		
	21W 10...54V 400mA		
	24W 10...54V 450mA		
	27W 10...54V 500mA		
	29W 10...54V 550mA		
	32W 10...54V 600mA		
	35W 10...54V 650mA		
	36W 10...51V 700mA		
	36W 10...48V 750mA		
	36W 10...45V 800mA		
	36W 10...42V 850mA		
	36W 10...40V 900mA		
	36W 10...38V 950mA		
	36W 10...36V 1000mA		
	36W 10...35V 1050mA		



L x B x H 14,7 x 4,4 x 3 cm

Farbe weiß