

DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 2, LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **steuerbar mit allen RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von Single/CCT Komponenten**
- **flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]**
- **Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal**
- **12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W**
- **1 Steuerungszone**
- **Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]**
- **Set bestehend aus:1x 843505 + 1x 843508**

Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Ausgangsstrom	20 A		
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Kanäle	1, 2

Artikel		Preis
843501	■□	**79,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | IP20