RF-smart zigbee



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 1, 230V TRIAC DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG

- **Helligkeit dimmbar**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit allen RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von 230V [R/C] Komponenten**
- **Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar**
- **Schalter-Modus einstellbar [dimmen deaktiviert]**
- **bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten]**
- **1 Steuerungszone**
- **Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]**
- **Set bestehend aus:1x 843503 + 1x 843508**

Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, Phasen-abschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Länge	49 mm		
Leistung	1,0-300 W		
Ausgangsstrom	1,36 A	Kanäle	1
Eingangsspannung	100-240 V/AC		

Artikel		Preis
843500	■□	**79,95 €**

1 CH | IP20