



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 3, LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben oder Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten
- Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- Steuerung von RGB Komponenten
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W
- 1 Steuerungszone
- Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- Set bestehend aus: 1x 843505 + 1x 843510

Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0,
Ausgangsstrom	20 A		Intelli Push-Dim
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Kanäle	3

Artikel	Preis
843502 ■■	79,95 €

