



DEKO-LIGHT RF-SMART TRIAC-DIMMER 230V

- Helligkeit dimmbar
- Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]
- Programm- und Fernbedienungs-synchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- Steuerung von 230 V (R/C) Komponenten
- Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar
- Schalter-Modus einstellbar [dimmen deaktiviert]
- bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten]

Ausgangsstrom	1,36 A	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, Phasenabschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Länge	49 mm		
Breite	49 mm		
Höhe	25 mm	Kanäle	1
Leistung	1,0-300 W		

Artikel	Preis
843503	55,95 €

